ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



სიგნალიზაცია / სახანძრო სიგნალიზაცია / სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია

# HY-2301 სამისამართო კვამლის დეტექტორი, ბაზის გარეშე. 24VDC. გამოსატანი LED მხარდაჭერით

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Dahua |
| მოდელი | HY-2301 |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
**40.42 ₾**
დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
alldigital.hackerman.ge

## კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| სამუშაო ძაბვა | DC16-28V |
| დენის მოხმარება | სტატიკური დენი: ≤350μA დენი განგაშის რეჟიმში: ≤450μA |

## აღმოჩენა

| | |
|---|---|
| დეტექციის პრინციპი | კვამლის აღმოჩენა |
| დაფარვის ფართობი | 150 m² |

## სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სტანდარტები | EN 54-7 |

## ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტემპერატურა | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) |
| მონტაჟი | ჭერის სამაგრი |
| ზომები | Φ100 mm × 46.3 mm (Φ 3.94" × 1.82") |